

## 语音唤醒词与控制指令

	指令命令词	功能/播报	对应操作	说明	串口	
开机语		欢迎使用海凌科语音模块			0xAA 01 00 BB	
唤醒词	小科小科/小凌小凌	我在			0xAA 01 01 BB	
10S自动退出唤醒		退下了			0xAA 01 25 BB	
灯光控制	打开灯光/把灯打开/打开所有灯	已为您打开灯光	PA0, PA1, PB1	PA0, PA1, PB1同时打开	0xAA 01 02 BB	低电平有效
	关闭灯光/把灯关闭/关闭所有灯	已为您关闭灯光	PA0, PA1, PB1	PA0, PA1, PB1同时关闭	0xAA 01 03 BB	低电平有效
	蓝色灯光	已调为蓝色	PA0	PA0开启, PA1, PB1关闭	0xAA 01 04 BB	低电平有效
	黄色灯光	已调为黄色	PA1	PA1开启, PA0, PB1关闭	0xAA 01 06 BB	低电平有效
	绿色灯光	已调为绿色	PB1	PB1开启, PA0, PA1关闭	0xAA 01 08 BB	低电平有效
亮度调节	调暗灯光/暗一点	已调暗/已是最小亮度		每次亮度降低25%	0xAA 01 0A BB	
	调亮灯光/亮一点	已调亮/已是最大亮度		每次亮度增加25%	0xAA 01 0B BB	
	最小亮度	好的		亮度25%	0xAA 01 0C BB	
	中等亮度	好的		亮度50%	0xAA 01 0D BB	
	最大亮度	好的		亮度100%	0xAA 01 0E BB	
音乐控制	音乐模式	音乐模式			0xAA 01 10 BB	
	七彩变色	七彩变色			0xAA 01 11 BB	
	停止变色	变色已停止			0xAA 01 12 BB	
	打开音乐模式	打开音乐模式			0xAA 01 13 BB	
	关闭音乐模式	关闭音乐模式			0xAA 01 14 BB	
家电控制	打开空调	空调已打开	PA0	PA0置低电平, 其它IO不变	0xAA 01 15 BB	低电平有效
	关闭空调	空调已关闭	PA0	PA0置高电平, 其它IO不变	0xAA 01 16 BB	低电平有效
	打开开关	开关已打卡	PA1	PA1置低电平, 其它IO不变	0xAA 01 17 BB	低电平有效
	关闭开关	开关已关闭	PA1	PA1置高电平, 其它IO不变	0xAA 01 18 BB	低电平有效
	打开台灯	台灯已打开	PB1	PB1置高电平, 其它IO不变	0xAA 01 1B BB	低电平有效
	关闭台灯	台灯已关闭	PB1	PB1置高电平, 其它IO不变	0xAA 01 20 BB	低电平有效
其它	再见/退下	有需要再叫我			0xAA 01 25 BB	
	增大音量/音量增大	音量已增大			0xAA 01 19 BB	
	减小音量/音量减小	音量已减小			0xAA 01 1A BB	